


serie AT



AT 412

Código
Code
Code 0980412

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz) 5-2400
Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz) 5-30 / 5-65
Bande de retour (MHz)

Nº de salidas derivación
Nr. of TAPS 4
Nb de sorties derivation

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de derivación (dB)	5-470	12,0	13,0
Tap attenuation (dB)	470-862	12,5	13,0
Atténuation de derivation (dB)	950-2400	12,5	13,5

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de paso (dB)	5-470	3,8	4,1
Pass attenuation (dB)	470-862	4,0	4,5
Atténuation de passage (dB)	950-2400	4,5	5,0

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	>40	
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	>30	
Désaccoup. entre sorties(dB)	950-2150	>28	

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Pérdidas de retorno (dB)	IN	>20	
Return loss (dB)	OUT	>20	
Pertes de retour (dB)	TAP	>18	

Factor de apantallamiento (dB)
Screening factor (dB) > 100
Facteur d'accouplement (dB)

Impedancia (W)
Impedance (W) 75
Impédance (W)

Paso de corriente
Current pass IN - OUT
Passage de courant

Conectores F hembra
Connectors F female
Connecteurs F femelle

Soporte plástico montaje Incluido
Plastic support Included
Support plastique pour le montage Inclu


Dimensiones (mm)
Dimensions (mm) 10 pcs: 165 x 165 x 70
Dimensions (mm) 120 pcs: 330 x 330 x 210

Peso embalaje (Kg)
Packing weight (Kg) 10 pcs: 1.25
Poids du l'emballage (Kg) 120 pcs: 15

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 120
Quantité par emballage

Derivadores inductivos blindados Shielded inductive taps Dérivateurs inductifs blindés

5-2400 MHz
5-2400 MHz
5-2400 MHz



AT 415

Código
Code
Code 0980415

Banda cubierta (MHz)
Covered Band (MHz) 5-2400
Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)
Return path Band (MHz) 5-30 / 5-65
Bande de retour (MHz)

Nº de salidas derivación
Nr. of TAPS 4
Nb de sorties derivation

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de derivación (dB)	5-470	15,0	16,0
Tap attenuation (dB)	470-862	15,5	16,0
Atténuation de derivation (dB)	950-2400	15,5	16,5

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Atenuación de paso (dB)	5-470	1,6	2,0
Pass attenuation (dB)	470-862	1,8	2,0
Atténuation de passage (dB)	950-2400	2,0	2,5

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Desacoplo entre salidas (dB)	5-470	>40	
Decoupl. between outputs (dB)	470-862	>30	
Désaccoup. entre sorties(dB)	950-2150	>28	

	Freq. (MHz)	TYP	MAX
Pérdidas de retorno (dB)	IN	>20	
Return loss (dB)	OUT	>20	
Pertes de retour (dB)	TAP	>18	

Factor de apantallamiento (dB)
Screening factor (dB) > 100
Facteur d'accouplement (dB)

Impedancia (W)
Impedance (W) 75
Impédance (W)

Paso de corriente
Current pass IN - OUT
Passage de courant

Conectores F hembra
Connectors F female
Connecteurs F femelle

Soporte plástico montaje Incluido
Plastic support Included
Support plastique pour le montage Inclu

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm) 10 pcs: 165 x 165 x 70
Dimensions (mm) 120 pcs: 330 x 330 x 210

Peso embalaje (Kg)
Packing weight (Kg) 10 pcs: 1.25
Poids du l'emballage (Kg) 120 pcs: 15

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 120
Quantité par emballage

Esta gama de derivadores cubre las bandas de TV terrestre y TV satélite entre 5 y 2400 MHz, incluyendo también cualquier margen de frecuencias de línea de retorno (5 a 30 ó 5 a 65 MHz) en las diversas direcciones (IN-OUT, OUT-IN, IN-TAP, TAP-IN).

Disponen de cuatro salidas de derivación, conectores tipo F.

El desacoplo entre salidas es muy elevado, evitando que problemas generados en una de las salidas afecte al resto de usuarios.

La disponibilidad de 5 valores de atenuación de derivación, permiten la realización de una cascada perfectamente compensada.

Todas las referencias disponen de soporte plástico mural insertable y una conexión de toma de tierra.

This range of taps covers bands of terrestrial TV and satellite TV between 5 and 2400 MHz, including any frequency range of return line (5-30 or 5-65 MHz) as well in several directions (IN-OUT, OUT-IN, IN-TAP and TAP-IN). They have four tap outputs, F type connectors.

Decoupling between outputs is very high (>XX dB) avoiding that problems generated in one of the outputs affect the rest of users.

Availability of 5 values of tap attenuation let make a cascade perfectly compensated.

All references have plastic wall support insertable and a ground connection.

Cette gamme de dérivateurs couvre les bandes de TV terrestre et TV satellite entre 5 et 2400 MHz, incluant ainsi les bandes de fréquences des lignes de retour (5 à 30 ou 5 à 65 MHz) dans les différents sens (IN-OUT, OUT-IN, IN-TAP et TAP-IN). Ils disposent de quatre sorties de dérivation et de connecteurs de type F. Le facteur de découplage entre sorties est suffisamment élevé, évitant ainsi les problèmes générés par une sortie affectant le reste des utilisateurs. L'existence de cinq valeurs différentes d'atténuation de dérivation permet la réalisation de cascades parfaitement compensées. Toutes les références disposent d'un support en plastique pour la fixation murale et d'une connexion de raccordement à la terre.



-149-
2003
FCE